COMPANY LOGO

Circuit Breaker Recommendations for DALI-2 & PUSH 2

The maximum number of LED drivers that can be connected to a circuit breaker at 230V is shown below.

Ecopac Series	Watts	B10	B16	B25	B32	C10	C16	C25	C32	D10	D16	D25	D32
ELED-30-DP2	30	10	15	22	30	16	26	40	51	33	50	70	91
ELED-60-DP2	60	6	10	16	24	12	20	30	45	22	40	58	75
ELED-100-DP2	100	5	8	12	16	9	14	22	28	17	28	42	54
ELED-150-DP2	150	4	5	8	11	6	8	12	14	10	15	24	30
ELED-200-DP2	200	4	5	8	11	6	8	12	14	10	15	24	30
ELED-300-DP2	300	3	4	6	7	4	5	7	8	5	9	12	16
ELED-320-DP2	320	3	4	6	7	4	5	7	8	5	9	12	16
ELED-360-DP2	360	3	4	6	7	4	5	7	8	5	9	12	15